Superescalar w=2																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I4: R3 ← R3 + 7	F	D	Е	М	WB											
I5: R5 ← R7 + R3	F	D	DS	DS	DS	Е	М	WB								
I6: M [R3] ← R5		F	FS	FS	FS	D	DS	DS	Е	М	WB					
17: R5 ← R5 + R0		F	FS	FS	FS	D	DS	DS	Е	М	WB					
I8: R9 ← R3 × R6						F	FS	FS	D	Е	Е	Е	М	WB		
I9: R3 ← R3 × R5						F	FS	FS	D	DS	DS	Е	Е	Е	М	WB